



RFID Standalone Reader

Χειρισμός με Κάρτα & Κωδικό Πρόσβασης



Κύρια Χαρακτηριστικά

- Πληκτρολόγιο Αφής
- Οθόνη LCD
- Υποστήριξη πολλαπλών καρτών (προεπιλογή κάρτα IC)
- Υποστήριξη κάρτας, κωδικού πρόσβασης και συνδυασμού
- Διεπαφή Wiegand ή RS-485 με τον αναγνώστη
- Συναγερμός χρόνου εξόδου πόρτας, απειλής
- Συναγερμός εισβολής και παραβίασης συναγερμού
- Σύνδεση σε PC μέσω TCP/IP
- Λειτουργία Anti-Passback
- Υποστήριξη 128 χρονοδιαγραμμάτων και διακοπών
- Λειτουργία Watchdog για επίβλεψη λειτουργίας συσκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	ASI1201A
Σύστημα	
Επεξεργαστής	32 bit
Μνήμη	16M
Θύρες Εισόδου / Εξόδου	
Είσοδος	1 x Επαφή πόρτας, 1 x μπουτόν εξόδου, 1 x είσοδος συναγερμού
Έξοδος	Relay: 1 x κλείδωμα πόρτας TTL: 1 x κουδούνι, 2 x συναγερμός
Αναγνώστης	1 x αναγνώστης
Αναγνώστης	
Μορφή ανάγνωσης	13.56MHz (Mifare) / 125KHz
Απόσταση ανάγνωσης	3-8cm
Χρόνος ανταπόκρισης	< 0.1s
Χωρητικότητα	
Καρτών	Έως 30.000 κάρτες
Γεγονότα	Έως 150,000 γεγονότα
Λειτουργία	
Διαχείριση χρηστών	Γενικά, VIP, Επισκέπτης, Περιπολίες, Μαύρη λίστα, απειλή
Λειτουργία συναγερμού	Συναγερμός εξόδου από την πόρτα, συναγερμός εισβολής, συναγερμός απειλής, συναγερμός Tamper
Ρύθμιση περιόδου	Υποστήριξη 128 ομάδες προγραμμάτων, 128 ομάδες περιόδων και 128 ομάδες περιόδων διακοπών
Σύνδεση	
Με υπολογιστή	RJ45(10/100M)
Με αναγνώστη	Wiegand / RS485
Γενικά	
R.T.C. (Real Time Clock)	Ναι
Φωνητικό μήνυμα	Όχι
Ήχος βομβητή	Ναι
Πληκτρολόγιο	Αφής με μπλέ φωτισμό
Περιβάλλον Λειτουργίας	-5°C~+55°C / 10%~95%RH
Τροφοδοσία	9-15DC/200mA
Διαστάσεις (mm) / Βάρος	97 x 16 x 150 / 0.3Kg